


L-600

אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE)
משולב שפופרת




- ❖ צג דקורטיבי 7" LCD משולב שפופרת.
- ❖ חיבור 4 גידים.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v / DC.

יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת




לחיצה על לחצן יצרת קשר ☎ לפנל
במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון
ופעמיים לפנל השני)



לחיצה על לחצן הדיבור ☎ או הרמת
השפופרת יפתח ערוץ דיבור בין הפנל
למוניטור (120 שניות)




לחיצה על לחצן פתיחת דלת ☎ יפעיל
את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הקריאה ☎ או הנחת
השפופרת תנתק את השיחה


העברת קריאה לאחר מענה



במהלך דיבור עם הפנל.
לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה ●



יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים
והפנל



לחיצה על לחצן הדיבור ☎ או
הנחת השפופרת תנתק את
השיחה עם הפנל

מידות:
280 X 135 X 28

הפעלת המערכת

מתבצעת קריאה מאחת הדלתות

המוניטור יצלצל ויציג את האורח

לחיצה על לחצן הדיבור או הרמת שפופרת יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)

לחיצה על לחצן פתיחת דלת תפעיל את המנעול החשמלי

לחיצה נוספת על לחצן הדיבור או הנחת השפופרת תנתק את השיחה

Diagram of the front panel of the device with labels in Hebrew:

- LCD "7" צג
- קריאה לפנל
- קריאה לשלוחה
- פתיחת דלת
- הפעלה ודיבור
- מיקרופון
- עוצמת הארה
- כיוון צבע
- עוצמת קול
- עוצמת צלצול

- **הוראות בטיחות וסביבת התקנה**
- יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון ולהקפיד על התקנה נכונה.
- זאת על מנת להבטיח התקנה בטוחה קלה ומהירה.
- המערכת מיועדת להתקנה פנימית בתליה על קיר
- סביבת ההתקנה: לא חשוף לשמש, חום, קור או לחות (0° - 45°)
- אין להתקין בקרבת מכשירים המייצרים תדרים גבוהים.
- אין להעביר את כבלי המוניטור בצנרת משוטפת לציוד אחר.
- ודא שלמות ותקינות השנאי.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות..
- אין להחליף את שנאי הזינה בתחליפים לא מקוריים.

מוניטור

מחבר לפנל דלת 2 CN 2

מחבר לפנל דלת 1 CN 1

אדום
כחול
צהוב
לבן

1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - V+
4. לבן (white) - VIDEO
5. אדום (red) - +POWER
6. שחור (black) - -POWER

שים לב!
הכבל המקווקו בשנאי + הנכנס